

- V.2 Воздушный выключатель - тип S - 50 кА - неавтоматический.
- V.4 Воздушный выключатель - тип S - 50 кА - автоматический.
- V.6 Воздушный выключатель - тип N - 65 кА - неавтоматический.
- V.8 Воздушный выключатель - тип N - 65 кА - автоматический.
- V.10 Воздушный выключатель - тип H - 80 кА - неавтоматический.
- V.12 Воздушный выключатель - тип H - 80 кА - автоматический.
- V.14 Воздушный выключатель - тип C - 100 кА - неавтоматический / автоматический.
- V.15 Электронный расцепитель M-PRO.
- V.16 Электрические аксессуары - Типоразмер 1 и 2.
- V.17 Электрические аксессуары - Типоразмер 3.
- V.18 механические аксессуары.
- V.20 Запасные части.

Технические характеристики

Коды для заказа

Схемы подключения / Чертежи

Указатель каталожных номеров и кодов



## Воздушный выключатель - тип S - 50 кА - Неавтоматический Типоразмер 1 и 2

Воздушный выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.

Выкатное исполнение - воздушный выключатель и кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение.

Стационарное исполнение - воздушный выключатель с задними горизонтальными клеммами.

### Выкатной и стационарный



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Выкатной		Стационарный	
				Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3	Слева	MS31W04	405103	MS31F04	405133
				MS41W04	405102	MS41F04	405132
				MS4R1W04	405316	MS4R1F04	405366
				MS31W06	405105	MS31F06	405135
1	630	4	Слева	MS41W06	405104	MS41F06	405134
				MS4R1W06	405318	MS4R1F06	405368
				MS31W08	405107	MS31F08	405137
				MS41W08	405106	MS41F08	405136
1	800	4	Слева	MS4R1W08	405320	MS4R1F08	405370
				MS31W10	405109	MS31F10	405139
				MS41W10	405108	MS41F10	405138
				MS4R1W10	405322	MS4R1F10	405372
1	1250	3	Слева	MS31W12	405111	MS31F12	405141
				MS41W12	405110	MS41F12	405140
				MS4R1W12	405324	MS4R1F12	405374
				MS31W16	405113	MS31F16	405143
1	1600	4	Слева	MS41W16	405112	MS41F16	405142
				MS4R1W16	405326	MS4R1F16	405376
				MS31W20	405115	MS31F20	405145
				MS41W20	405114	MS41F20	405144
1	2500	4	Слева	MS4R1W20	405328	MS4R1F20	405378
				MS31W25	405117	MS31F25	405147
				MS41W25	405116	MS41F25	405146
				MS4R1W25	405330	MS4R1F25	405381
2	2000	3	Слева	MS32W20	405119	MS32F20	405149
				MS4L2W20	405118	MS4L2F20	405148
				MS4R2W20	405332	MS4R2F20	405384
				MS32W25	405121	MS32F25	405151
2	2500	4	Слева	MS4L2W25	405120	MS4L2F25	405150
				MS4R2W25	405334	MS4R2F25	405387
				MS32W32	405123	MS32F32	405153
				MS4L2W32	405122	MS4L2F32	405152
2	3200	4	Слева	MS4R2W32	405336	MS4R2F32	405391
				MS32W40	405125	MS32F40	405155
				MS4L2W40	405124	MS4L2F40	405154
				MS4R2W40	405338	MS4R2F40	405393


### Клеммы для присоединения сзади



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной или кассеты			Стационарный		
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип
1	400 - 1600	3	RT1HOR	403680	Горизонтальная	RT1SVFIX	405603	Вертикальная
			RT1HOR	403680	Горизонтальная	RT1SVFIX	405603	Вертикальная
1	400 - 1600	4	RT1VER	403681	Вертикальная	-	-	-
			RT1VER	403681	Вертикальная	-	-	-
1	2000 и 2500	3	RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
			RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
2	800 - 3200	3	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
2	4000	3	HET	HET	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			HET	HET	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная

Задние клеммы указаны в количестве 3-х, 4-х, 6-ти или 8-ми в зависимости от 3-х или 4-х полюсной конфигурации - присоединения сверху и / или снизу.

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31WS16T	405921	FA31WS16B	406021
			FA41WS16T	405922	FA41WS16B	406022
1	2000 - 2500	3	FA31WS25T	405923	FA31WS25B	406023
			FA41WS25T	405924	FA41WS25B	406024
2	800 - 3200	3	FA32WS32T	405925	FA32WS32B	406025
			FA42WS32T	405926	FA42WS32B	406026
2	4000	3	FA32WS40T	405927	FA32WS40B	406027
			FA42WS40T	405928	FA42WS40B	406028

Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Стационарный			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31FS16T	405933	FA31FS16B	406033
			FA41FS16T	405934	FA41FS16B	406034
1	2000 - 2500	3	FA31FS25T	405935	FA31FS25B	406035
			FA41FS25T	405936	FA41FS25B	406036
2	800 - 3200	3	FA32FS32T	405937	FA32FS32B	406037
			FA42FS32T	405938	FA42FS32B	406038
2	4000	3	FA32FS40T	405939	FA32FS40B	406039
			FA42FS40T	405940	FA42FS40B	406040

Только кассета



Кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение, с ручкой перемещения, защитными шторками и устройствами блокировки.

Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	MS31C16	405341
		4	MS41C16	405340
1	2000 - 2500	3	MS31C25	405343
		4	MS41C25	405342
2	800 - 3200	3	MS32C32	405355
		4	MS42C32	405354
2	4000	3	MS32C40	405365
		4	MS42C40	405364

Только выключатель

Воздушный автоматический выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ и контактные группы.



Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Положение нейтрали	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3		MS31M04	405803
		4	Слева	MS41M04	405804
1	630	4	Справа	MS41M04	405524
		3		MS31M06	405805
1	800	4	Слева	MS41M06	405806
		4	Справа	MS41M06	405526
1	1000	3		MS31M08	405807
		4	Слева	MS41M08	405808
1	1250	4	Справа	MS41M08	405528
		3		MS31M10	405809
1	1600	4	Слева	MS41M10	405810
		4	Справа	MS41M10	405542
1	2000	3		MS31M12	405811
		4	Слева	MS41M12	405812
1	2500	4	Справа	MS41M12	405548
		3		MS31M16	405813
1	3200	4	Слева	MS41M16	405814
		4	Справа	MS41M16	405582
1	4000	3		MS31M20	405815
		4	Слева	MS41M20	405816
1	4000	4	Справа	MS41M20	405584
		3		MS31M25	405817
2	2000	4	Слева	MS41M25	405818
		4	Справа	MS41M25	405586
2	2500	3		MS32M20	405819
		4	Слева	MS42M20	405820
2	3200	4	Справа	MS42M20	405588
		3		MS32M25	405821
2	4000	4	Слева	MS42M25	405822
		4	Справа	MS42M25	405590
2	4000	3		MS32M32	405823
		4	Слева	MS42M32	405824
2	4000	4	Справа	MS42M32	405592
		3		MS32M40	405825
2	4000	4	Слева	MS42M40	405826
		4	Справа	MS42M40	405594

Клемма заземления



Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	EDF13P16	405661
		4	EDF14P16	405660
1	2000 - 2500	3	EDF13P25	405663
		4	EDF14P25	405662
2	3200 - 4000	3	EDF23P40	405665
		4	EDF24P40	405664



# M-PACT Plus

## Воздушный выключатель - тип S - 50 кА - Автоматический

### Типоразмер 1 и 2 (Выбор электронного расцепителя стр. B.15)

Воздушный выключатель, управляемый вручную, автоматический (комплектуется электронным расцепителем M-Pro, см. стр. B.15). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.

Выкатное исполнение - воздушный выключатель и кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение.

Стационарное исполнение - воздушный выключатель с задними горизонтальными клеммами.

Коды для заказа

A

B

C

X



### Выкатной и стационарный

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Выкатной		Стационарный	
				Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3	Слева	MS31W04-A	406177	MS31F04-A	405217
				MS4L1W04-A	406178	MS4L1F04-A	405216
				MS4R1W04-A	406260	MS4R1F04-A	405186
				MS4R1W06-A	406179	MS4R1F06-A	405219
1	630	3	Слева	MS31W06-A	406180	MS31F06-A	405218
				MS4L1W06-A	406180	MS4L1F06-A	405278
				MS4R1W06-A	406262	MS4R1F06-A	405239
				MS4R1W08-A	406181	MS4R1F08-A	405238
1	800	3	Слева	MS31W08-A	406182	MS31F08-A	405238
				MS4L1W08-A	406182	MS4L1F08-A	405296
				MS4R1W08-A	406264	MS4R1F08-A	405241
				MS4R1W10-A	406183	MS4R1F10-A	405240
1	1000	3	Слева	MS31W10-A	406184	MS31F10-A	405240
				MS4L1W10-A	406184	MS4L1F10-A	405298
				MS4R1W10-A	406266	MS4R1F10-A	405247
				MS4R1W12-A	406185	MS4R1F12-A	405246
1	1250	3	Слева	MS31W12-A	406186	MS31F12-A	405246
				MS4L1W12-A	406186	MS4L1F12-A	405390
				MS4R1W12-A	406268	MS4R1F12-A	405249
				MS4R1W16-A	406187	MS4R1F16-A	405248
1	1600	3	Слева	MS31W16-A	406188	MS31F16-A	405248
				MS4L1W16-A	406188	MS4L1F16-A	405392
				MS4R1W16-A	406270	MS4R1F16-A	405251
				MS4R1W20-A	406189	MS4R1F20-A	405250
1	2000	3	Слева	MS31W20-A	406190	MS31F20-A	405250
				MS4L1W20-A	406190	MS4L1F20-A	405404
				MS4R1W20-A	406272	MS4R1F20-A	405253
				MS4R1W25-A	406191	MS4R1F25-A	405252
1	2500	3	Слева	MS31W25-A	406192	MS31F25-A	405252
				MS4L1W25-A	406192	MS4L1F25-A	405682
				MS4R1W25-A	406274	MS4R1F25-A	405255
				MS4R2W20-A	406193	MS4R2F20-A	405254
2	2000	3	Слева	MS32W20-A	406194	MS32F20-A	405254
				MS4L2W20-A	406194	MS4L2F20-A	405712
				MS4R2W20-A	406276	MS4R2F20-A	405269
				MS4R2W25-A	406195	MS4R2F25-A	405268
2	2500	3	Слева	MS32W25-A	406196	MS32F25-A	405268
				MS4L2W25-A	406196	MS4L2F25-A	405722
				MS4R2W25-A	406278	MS4R2F25-A	405271
				MS4R2W32-A	406197	MS4R2F32-A	405270
2	3200	3	Слева	MS32W32-A	406198	MS32F32-A	405270
				MS4L2W32-A	406198	MS4L2F32-A	405748
				MS4R2W32-A	406280	MS4R2F32-A	405277
				MS4R2W40-A	406199	MS4R2F40-A	405276
2	4000	3	Слева	MS32W40-A	406200	MS32F40-A	405276
				MS4L2W40-A	406200	MS4L2F40-A	405786
				MS4R2W40-A	406282	MS4R2F40-A	405786
				MS4R2W40-A	406282	MS4R2F40-A	405786


### Клеммы для присоединения сзади



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной или кассеты			Стационарный		
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип
1	400 - 1600	3	RT1HOR	403680	Горизонтальная	RT1SVFIX	405603	Вертикальная
			RT1HOR	403680	Горизонтальная	RT1SVFIX	405603	-
1	400 - 1600	3	RT1VER	403681	Вертикальная	-	-	-
			RT1VER	403681	Вертикальная	-	-	Вертикальная
1	2000 и 2500	3	RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
			RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
2	800 - 3200	3	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
2	4000	3	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная

Задние клеммы указаны в количестве 3-х, 4-х, 6-ти или 8-ми в зависимости от 3-х или 4-х полюсной конфигурации - присоединения сверху и / или снизу.

### Клеммы для присоединения спереди




Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31WS16T	405921	FA31WS16B	406021
			FA41WS16T	405922	FA41WS16B	406022
1	2000 - 2500	3	FA31WS25T	405923	FA31WS25B	406023
			FA41WS25T	405924	FA41WS25B	406024
2	800 - 3200	3	FA32WS32T	405925	FA32WS32B	406025
			FA42WS32T	405926	FA42WS32B	406026
2	4000	3	FA32WS40T	405927	FA32WS40B	406027
			FA42WS40T	405928	FA42WS40B	406028





Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Стационарный			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31FS16T	405933	FA31FS16B	406033
		4	FA41FS16T	405934	FA41FS16B	406034
1	2000 - 2500	3	FA31FS25T	405935	FA31FS25B	406035
		4	FA41FS25T	405936	FA41FS25B	406036
2	800 - 3200	3	FA32FS32T	405937	FA32FS32B	406037
		4	FA42FS32T	405938	FA42FS32B	406038
2	4000	3	FA32FS40T	405939	FA32FS40B	406039
		4	FA42FS40T	405940	FA42FS40B	406040

Только кассета



Кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение, с ручкой перемещения, защитными шторками и устройствами блокировки.

Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	MS31C16	405341
		4	MS41C16	405340
1	2000 - 2500	3	MS31C25	405343
		4	MS41C25	405342
2	800 - 3200	3	MS32C32	405355
		4	MS42C32	405354
2	4000	3	MS32C40	405365
		4	MS42C40	405364

Только выключатель

Воздушный автоматический выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ и контактные группы.



Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Положение нейтрали	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3		MS31M04-A	405905
		4	Слева	MS4L1M04-A	405906
1	630	4	Справа	MS4R1M04-A	406162
		3		MS31M06-A	405907
1	800	4	Слева	MS4L1M06-A	405908
		4	Справа	MS4R1M06-A	406164
1	1000	3		MS31M08-A	405909
		4	Слева	MS4L1M08-A	405910
1	1250	4	Справа	MS4R1M08-A	406166
		3		MS31M10-A	405911
1	1600	4	Слева	MS4L1M10-A	405912
		4	Справа	MS4R1M10-A	406168
1	2000	3		MS31M12-A	405913
		4	Слева	MS4L1M12-A	405914
1	2500	4	Справа	MS4R1M12-A	406170
		3		MS31M16-A	405915
1	3200	4	Слева	MS4L1M16-A	405916
		4	Справа	MS4R1M16-A	406172
1	4000	3		MS31M20-A	405995
		4	Слева	MS4L1M20-A	405918
1	4000	4	Справа	MS4R1M20-A	406174
		3		MS31M25-A	405919
2	2000	4	Слева	MS4L1M25-A	405920
		4	Справа	MS4R1M25-A	406176
2	2500	3		MS32M20-A	405929
		4	Слева	MS4L2M20-A	405930
2	3200	4	Справа	MS4R2M20-A	406208
		3		MS32M25-A	405931
2	4000	4	Слева	MS4L2M25-A	405932
		4	Справа	MS4R2M25-A	406214
2	4000	3		MS32M32-A	405941
		4	Слева	MS4L2M32-A	405942
2	4000	4	Справа	MS4R2M32-A	406216
		3		MS32M40-A	405943
2	4000	4	Слева	MS4L2M40-A	405944
		4	Справа	MS4R2M40-A	406218

Клемма заземления



Типоразмер	Номинал (A)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	EDF13P16	405661
		4	EDF14P16	405660
1	2000 - 2500	3	EDF13P25	405663
		4	EDF14P25	405662
2	3200 - 4000	3	EDF23P40	405665
		4	EDF24P40	405664

## Воздушный выключатель - тип N - 65 кА - Неавтоматический Типоразмер 1 и 2

Воздушный выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.

Выкатное исполнение - воздушный выключатель и кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение.

Стационарный - воздушный выключатель с задними горизонтальными клеммами.

### Выкатной и стационарный



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Выкатной		Стационарный	
				Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3	Слева	MN31W04	405163	MN31F04	405193
				MN41W04	405162	MN41F04	405192
1	630	3	Справа	MN4R1W04	405430	MN4R1F04	405470
				MN31W06	405165	MN31F06	405195
1	800	3	Слева	MN41W06	405164	MN41F06	405194
				MN4R1W06	405432	MN4R1F06	405472
1	1000	3	Справа	MN31W08	405167	MN31F08	405197
				MN41W08	405166	MN41F08	405196
1	1250	3	Слева	MN4R1W08	405434	MN4R1F08	405474
				MN31W10	405169	MN31F10	405199
1	1600	3	Справа	MN41W10	405168	MN41F10	405198
				MN4R1W10	405436	MN4R1F10	405476
1	2000	3	Слева	MN31W12	405171	MN31F12	405201
				MN41W12	405170	MN41F12	405200
1	2500	3	Справа	MN4R1W12	405438	MN4R1F12	405478
				MN31W16	405173	MN31F16	405203
1	4000	3	Слева	MN41W16	405172	MN41F16	405202
				MN4R1W16	405456	MN4R1F16	405480
1	2000	3	Справа	MN31W20	405175	MN31F20	405205
				MN41W20	405174	MN41F20	405204
1	2500	3	Слева	MN4R1W20	405458	MN4R1F20	405482
				MN31W25	405177	MN31F25	405207
2	2000	3	Справа	MN41W25	405176	MN41F25	405206
				MN4R1W25	405460	MN4R1F25	405484
2	2500	3	Слева	MN32W20	405179	MN32F20	405209
				MN4L2W20	405178	MN4L2F20	405208
2	3200	3	Справа	MN4R2W20	405462	MN4R2F20	405486
				MN32W25	405181	MN32F25	405211
2	4000	3	Слева	MN4L2W25	405180	MN4L2F25	405210
				MN4R2W25	405464	MN4R2F25	405488
2	4000	3	Справа	MN32W32	405183	MN32F32	405213
				MN4L2W32	405182	MN4L2F32	405212
2	4000	3	Слева	MN4R2W32	405466	MN4R2F32	405490
				MN32W40	405185	MN32F40	405215
2	4000	3	Справа	MN4L2W40	405184	MN4L2F40	405214
				MN4R2W40	405468	MN4R2F40	405492


### Клеммы для присоединения сзади



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной или кассеты			Стационарный		
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип
1	400 - 2500	3	RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
			RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
2	800 - 3200	3	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
2	4000	3	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная

Задние клеммы указаны в количестве 3-х, 4-х, 6-ти или 8-ми в зависимости от 3-х или 4-х полюсной конфигурации - присоединения сверху и / или снизу.

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31WN16T	405945	FA31WN16B	406045
			FA41WN16T	405946	FA41WN16B	406046
1	2000 - 2500	3	FA31WN25T	405947	FA31WN25B	406047
			FA41WN25T	405948	FA41WN25B	406048
2	800 - 3200	3	FA32WN32T	405949	FA32WN32B	406049
			FA42WN32T	405950	FA42WN32B	406050
2	4000	3	FA32WN40T	405951	FA32WN40B	406051
			FA42WN40T	405952	FA42WN40B	406052

Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Стационарный			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31FN16T	405957	FA31FN16B	405557
		4	FA41FN16T	405958	FA41FN16B	405558
1	2000 - 2500	3	FA31FN25T	405959	FA31FN25B	405559
		4	FA41FN25T	405960	FA41FN25B	405560
2	800 - 3200	3	FA32FN32T	405961	FA32FN32B	405561
		4	FA42FN32T	405962	FA42FN32B	405562
2	4000	3	FA32FN40T	405963	FA32FN40B	405563
		4	FA42FN40T	405964	FA42FN40B	405564

Только кассета



Кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение, с ручкой перемещения, защитными шторками и устройствами блокировки.

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 2500	3	MN31C25	405345
		4	MN41C25	405344
2	800 - 3200	3	MN32C32	405347
		4	MN42C32	405346
2	4000	3	MN32C40	405349
		4	MN42C40	405348

Только выключатель

Воздушный автоматический выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ и контактные группы.



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3		MN31M04	405833
		4	Слева	MN41M04	405834
1	630	4	Справа	MN4R1M04	405596
		3		MN31M06	405835
1	800	4	Слева	MN41M06	405836
		4	Справа	MN4R1M06	405598
1	1000	3		MN31M08	405837
		4	Слева	MN41M08	405838
1	1250	4	Справа	MN4R1M08	405602
		3		MN31M10	405839
1	1600	4	Слева	MN41M10	405840
		4	Справа	MN4R1M10	405604
1	2000	3		MN31M12	405841
		4	Слева	MN41M12	405842
1	2500	4	Справа	MN4R1M12	405622
		3		MN31M16	405843
1	2000	4	Слева	MN41M16	405844
		4	Справа	MN4R1M16	405624
1	2500	3		MN31M20	405845
		4	Слева	MN41M20	405846
1	3200	4	Справа	MN4R1M20	405626
		3		MN31M25	405847
2	2000	4	Слева	MN41M25	405848
		4	Справа	MN4R1M25	405628
2	2500	3		MN32M20	405849
		4	Слева	MN42M20	405850
2	3200	4	Справа	MN4R2M20	405630
		3		MN32M25	405851
2	4000	4	Слева	MN42M25	405852
		4	Справа	MN4R2M25	405632
2	4000	3		MN32M32	405853
		4	Слева	MN42M32	405854
2	4000	4	Справа	MN4R2M32	405634
		3		MN32M40	405855
2	4000	4	Слева	MN42M40	405856
		4	Справа	MN4R2M40	405636

Клемма заземления



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	EDF13P16	405661
		4	EDF14P16	405660
1	2000 - 2500	3	EDF13P25	405663
		4	EDF14P25	405662
2	3200 - 4000	3	EDF23P40	405665
		4	EDF24P40	405664

## Воздушный выключатель - тип N - 65 кА - Автоматический Типоразмер 1 и 2 (Выбор электронного расцепителя стр. В.15)

Воздушный выключатель, управляемый в ручную, автоматический (комплектуется электронным расцепителем M-Pro, см. стр. В.15). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.

Выкатное исполнение - выключатель и кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение.

Стационарное исполнение - выключатель с горизонтальными клеммами заднего присоединения.

Коды для заказа

A

B

C

X

### Выкатной и стационарный



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Выкатной		Стационарный	
				Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3		MN31W04-A	405351	MN31F04-A	405657
			Слева	MN4L1W04-A	405350	MN4L1F04-A	405656
1	630	4	Справа	MN4R1W04-A	405832	MN4R1F04-A	406054
				MN31W06-A	405353	MN31F06-A	405659
1	800	4	Слева	MN4L1W06-A	405352	MN4L1F06-A	405658
			Справа	MN4R1W06-A	405864	MN4R1F06-A	406094
1	1000	3		MN31W08-A	405361	MN31F08-A	405681
			Слева	MN4L1W08-A	405360	MN4L1F08-A	405680
1	1250	4	Справа	MN4R1W08-A	405866	MN4R1F08-A	406096
				MN31W10-A	405363	MN31F10-A	405721
1	1600	4	Слева	MN4L1W10-A	405362	MN4L1F10-A	405720
			Справа	MN4R1W10-A	405882	MN4R1F10-A	406098
1	2000	3		MN31W12-A	405412	MN31F12-A	405731
			Слева	MN4L1W12-A	405410	MN4L1F12-A	405730
1	2500	4	Справа	MN4R1W12-A	405902	MN4R1F12-A	406114
				MN31W16-A	405415	MN31F16-A	405733
1	2000	4	Слева	MN4L1W16-A	405414	MN4L1F16-A	405732
			Справа	MN4R1W16-A	405904	MN4R1F16-A	406116
1	2500	3		MN31W20-A	405417	MN31F20-A	405735
			Слева	MN4L1W20-A	405416	MN4L1F20-A	405734
1	3200	4	Справа	MN4R1W20-A	405994	MN4R1F20-A	406118
				MN31W25-A	405419	MN31F25-A	405737
2	2000	4	Слева	MN4L1W25-A	405418	MN4L1F25-A	405736
			Справа	MN4R1W25-A	405996	MN4R1F25-A	406120
2	2500	3		MN32W20-A	405425	MN32F20-A	405779
			Слева	MN4L2W20-A	405424	MN4L2F20-A	405778
2	3200	4	Справа	MN4R2W20-A	406020	MN4R2F20-A	406122
				MN32W25-A	405445	MN32F25-A	405781
2	4000	4	Слева	MN4L2W25-A	405444	MN4L2F25-A	405780
			Справа	MN4R2W25-A	406032	MN4R2F25-A	406124
2	4000	3		MN32W32-A	405453	MN32F32-A	405783
			Слева	MN4L2W32-A	405452	MN4L2F32-A	405782
2	4000	4	Справа	MN4R2W32-A	406042	MN4R2F32-A	406126
				MN32W40-A	405455	MN32F40-A	405785
2	4000	4	Слева	MN4L2W40-A	405454	MN4L2F40-A	405784
			Справа	MN4R2W40-A	406044	MN4R2F40-A	406128


### Клеммы для присоединения сзади



Типоразмер	Номинал (А) полюсов	Число полюсов	Выкатной или кассеты			Стационарный		
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип
1	400 - 2500	3	RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
			RT1UNI	405600	Универсальная	RT1SNVFIX	405609	Вертикальная
2	800 - 3200	4	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
2	4000	3	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
			НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная

Задние клеммы указаны в количестве 3-х, 4-х, 6-ти или 8-ми в зависимости от 3-х или 4-х полюсной конфигурации - присоединения сверху и / или снизу.

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31WN16T	405945	FA31WN16B	406045
			FA41WN16T	405946	FA41WN16B	406046
1	2000 - 2500	3	FA31WN25T	405947	FA31WN25B	406047
			FA41WN25T	405948	FA41WN25B	406048
2	800 - 3200	3	FA32WN32T	405949	FA32WN32B	406049
			FA42WN32T	405950	FA42WN32B	406050
2	4000	3	FA32WN40T	405951	FA32WN40B	406051
			FA42WN40T	405952	FA42WN40B	406052



Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Стационарный			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	FA31FN16T	405957	FA31FN16B	405557
		4	FA41FN16T	405958	FA41FN16B	405558
1	2000 - 2500	3	FA31FN25T	405959	FA31FN25B	405559
		4	FA41FN25T	405960	FA41FN25B	405560
2	800 - 3200	3	FA32FN32T	405961	FA32FN32B	405561
		4	FA42FN32T	405962	FA42FN32B	405562
2	4000	3	FA32FN40T	405963	FA32FN40B	405563
		4	FA42FN40T	405964	FA42FN40B	405564

Только кассета



Кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение, с ручкой перемещения, защитными шторками и устройствами блокировки.

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 2500	3	MN31C25	405345
		4	MN41C25	405344
2	800 - 3200	3	MN32C32	405347
		4	MN42C32	405346
2	4000	3	MN32C40	405349
		4	MN42C40	405348

Только выключатель

Воздушный выключатель, управляемый в ручную, автоматический (комплектуется электронным расцепителем M-Pro, см. стр. В15). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ и контактные группы.



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400	3		MN31M04-A	405953
		4	Слева	MN4L1M04-A	405954
		4	Справа	MN4R1M04-A	406220
1	630	3		MN31M06-A	405955
		4	Слева	MN4L1M06-A	405956
		4	Справа	MN4R1M06-A	406222
1	800	3		MN31M08-A	405965
		4	Слева	MN4L1M08-A	405966
		4	Справа	MN4R1M08-A	406224
1	1000	3		MN31M10-A	405967
		4	Слева	MN4L1M10-A	405968
		4	Справа	MN4R1M10-A	406226
1	1250	3		MN31M12-A	405969
		4	Слева	MN4L1M12-A	405970
		4	Справа	MN4R1M12-A	406228
1	1600	3		MN31M16-A	405971
		4	Слева	MN4L1M16-A	405972
		4	Справа	MN4R1M16-A	406230
1	2000	3		MN31M20-A	405977
		4	Слева	MN4L1M20-A	405978
		4	Справа	MN4R1M20-A	406232
1	2500	3		MN31M25-A	405979
		4	Слева	MN4L1M25-A	405980
		4	Справа	MN4R1M25-A	406234
2	2000	3		MN32M20-A	405981
		4	Слева	MN4L2M20-A	405982
		4	Справа	MN4R2M20-A	406236
2	2500	3		MN32M25-A	405983
		4	Слева	MN4L2M25-A	405984
		4	Справа	MN4R2M25-A	406238
2	3200	3		MN32M32-A	405989
		4	Слева	MN4L2M32-A	405990
		4	Справа	MN4R2M32-A	406240
2	4000	3		MN32M40-A	405991
		4	Слева	MN4L2M40-A	405992
		4	Справа	MN4R2M40-A	406242

Клемма заземления



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	3	EDF13P16	405661
		4	EDF14P16	405660
1	2000 - 2500	3	EDF13P25	405663
		4	EDF14P25	405662
2	3200 - 4000	3	EDF23P40	405665
		4	EDF24P40	405664

## Воздушный выключатель - тип Н - 80 кА - Неавтоматический Типоразмер 2

Воздушный выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.

Выкатное исполнение - воздушный выключатель и кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение.

Стационарный - воздушный выключатель с задними горизонтальными клеммами.

Коды для заказа

A

B

C

X

### Выкатной и стационарный



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Выкатной		Стационарный	
				Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800	3		MH32W08	405227	MH32F08	405257
		4	Слева	MH4L2W08	405226	MH4L2F08	405256
2	1000	4	Справа	MH4R2W08	405494	MH4R2F08	405509
		3		MH32W10	405229	MH32F10	405259
2	1250	4	Слева	MH4L2W10	405228	MH4L2F10	405258
		4	Справа	MH4R2W10	405496	MH4R2F10	405510
2	1600	3		MH32W12	405231	MH32F12	405261
		4	Слева	MH4L2W12	405230	MH4L2F12	405260
2	2000	4	Справа	MH4R2W12	405498	MH4R2F12	405512
		3		MH32W16	405233	MH32F16	405263
2	2500	4	Слева	MH4L2W16	405232	MH4L2F16	405262
		4	Справа	MH4R2W16	405500	MH4R2F16	405514
2	3200	3		MH32W20	405235	MH32F20	405265
		4	Слева	MH4L2W20	405234	MH4L2F20	405264
2	4000	4	Справа	MH4R2W20	405502	MH4R2F20	405516
		3		MH32W25	405237	MH32F25	405267
2	4000	4	Слева	MH4L2W25	405236	MH4L2F25	405266
		4	Справа	MH4R2W25	405504	MH4R2F25	405518
2	4000	3		MH32W32	405243	MH32F32	405273
		4	Слева	MH4L2W32	405242	MH4L2F32	405272
2	4000	4	Справа	MH4R2W32	405506	MH4R2F32	405520
		3		MH32W40	405245	MH32F40	405275
2	4000	4	Слева	MH4L2W40	405244	MH4L2F40	405274
		4	Справа	MH4R2W40	405508	MH4R2F40	405522


### Клеммы для присоединения сзади



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной или кассеты			Стационарный		
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип
2	800 - 3200	3	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
		4	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
2	4000	3	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
		4	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная

Задние клеммы указаны в количестве 3-х, 4-х, 6-ти или 8-ми в зависимости от 3-х или 4-х полюсной конфигурации - присоединения сверху и / или снизу.

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №	
2	800 - 3200	3	FA32WH32T	405973	FA32WH32B	405553
		4	FA42WH32T	405974	FA42WH32B	405554
2	4000	3	FA32WH40T	405975	FA32WH40B	405555
		4	FA42WH40T	405976	FA42WH40B	405556

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Стационарный			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №	
2	800 - 3200	3	FA32FH32T	405985	FA32FH32B	405565
		4	FA42FH32T	405986	FA42FH32B	405566
2	4000	3	FA32FH40T	405987	FA32FH40B	405567
		4	FA42FH40T	405988	FA42FH40B	405568

## Только кассета



Кассета с плоскими медными клеммами (800-3200А), заднее присоединение, с ручкой перемещения, защитными шторками и устройствами блокировки. Кассеты на 4000 А имеют стандартно вертикальные клеммы заднего присоединения (не съемные).

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800 - 3200	3	MН32С32	405357
		4	MН42С32	405356
2	4000	3	MН32С40	405359
		4	MН42С40	405358

## Только выключатель

Воздушный автоматический выключатель, управляемый вручную, неавтоматический (только включение или отключение, без электронного расцепителя). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ и контактные группы.



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800	3		MН32M08	405867
		4	Слева	MН4L2M08	405868
2	1000	4	Справа	MН4R2M08	405638
		3		MН32M10	405869
2	1250	4	Слева	MН4L2M10	405870
		4	Справа	MН4R2M10	405640
2	1600	3		MН32M12	405871
		4	Слева	MН4L2M12	405872
2	2000	4	Справа	MН4R2M12	405642
		3		MН32M16	405873
2	2500	4	Слева	MН4L2M16	405874
		4	Справа	MН4R2M16	405644
2	3200	3		MН32M20	405875
		4	Слева	MН4L2M20	405876
2	4000	4	Справа	MН4R2M20	405646
		3		MН32M25	405877
2		4	Слева	MН4L2M25	405878
		4	Справа	MН4R2M25	405648
2		3		MН32M32	405883
		4	Слева	MН4L2M32	405884
2		4	Справа	MН4R2M32	405650
		3		MН32M40	405885
2		4	Слева	MН4L2M40	405886
		4	Справа	MН4R2M40	405652

## Клемма заземления



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.
2	800 - 4000	3	EDF23P40
		4	EDF24P40

## Воздушный выключатель - тип Н - 80 кА - Автоматический Типоразмер 2 (Выбор электронного расцепителя стр. В.15)

Воздушный выключатель, управляемый в ручную, автоматический (комплектуется электронным расцепителем М-Pro, см. стр. В.15). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.

Выкатное исполнение - выключатель и кассета с плоскими медными клеммами, заднее присоединение.

Стационарное исполнение - выключатель с горизонтальными клеммами заднего присоединения.

Коды для заказа

A

B

C

X

### Выкатной и стационарный



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Выкатной		Стационарный	
				Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800	3		MH32W08-A	405797	MH32F08-A	405881
		4	Слева	MH4L2W08-A	405796	MH4L2F08-A	405880
		4	Справа	MH4R2W08-A	406130	MH4R2F08-A	406146
		3		MH32W10-A	405799	MH32F10-A	405889
2	1000	4	Слева	MH4L2W10-A	405802	MH4L2F10-A	405888
		4	Справа	MH4R2W10-A	406134	MH4R2F10-A	406148
		3		MH32W12-A	405801	MH32F12-A	405891
		4	Слева	MH4L2W12-A	405798	MH4L2F12-A	405890
2	1250	4	Справа	MH4R2W12-A	406132	MH4R2F12-A	406150
		3		MH32W16-A	405829	MH32F16-A	405893
		4	Слева	MH4L2W16-A	405828	MH4L2F16-A	405892
		4	Справа	MH4R2W16-A	406136	MH4R2F16-A	406152
2	1600	3		MH32W20-A	405831	MH32F20-A	405895
		4	Слева	MH4L2W20-A	405830	MH4L2F20-A	405894
		4	Справа	MH4R2W20-A	406138	MH4R2F20-A	406154
		3		MH32W25-A	405859	MH32F25-A	405897
2	2000	4	Слева	MH4L2W25-A	405858	MH4L2F25-A	405896
		4	Справа	MH4R2W25-A	406140	MH4R2F25-A	406156
		3		MH32W32-A	405861	MH32F32-A	405899
		4	Слева	MH4L2W32-A	405860	MH4L2F32-A	405898
2	2500	4	Справа	MH4R2W32-A	406142	MH4R2F32-A	406158
		3		MH32W40-A	405863	MH32F40-A	405901
		4	Слева	MH4L2W40-A	405862	MH4L2F40-A	405900
		4	Справа	MH4R2W40-A	406144	MH4R2F40-A	406160


### Клеммы для присоединения сзади



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной или кассеты			Стационарный		
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №	Тип
2	800 - 3200	3	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
		4	RT2UNI	405601	Универсальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
2	4000	3	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная
		4	НЕТ	НЕТ	Вертикальная	RT2SNHVFIX	405621	Вертикальная

Задние клеммы указаны в количестве 3-х, 4-х, 6-ти или 8-ми в зависимости от 3-х или 4-х полюсной конфигурации - присоединения сверху и / или снизу.

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800 - 3200	3	FA32WH32T	405973	FA32WH32B	405553
		4	FA42WH32T	405974	FA42WH32B	405554
2	4000	3	FA32WH40T	405975	FA32WH40B	405555
		4	FA42WH40T	405976	FA42WH40B	405556

### Клеммы для присоединения спереди



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Стационарный			
			Верхние клеммы		Нижние клеммы	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800 - 3200	3	FA32FH32T	405985	FA32FH32B	405565
		4	FA42FH32T	405986	FA42FH32B	405566
2	4000	3	FA32FH40T	405987	FA32FH40B	405567
		4	FA42FH40T	405988	FA42FH40B	405568



## Только кассета



Кассета с плоскими медными клеммами (800-3200 А), заднее присоединение, с ручкой перемещения, защитными шторками и устройствами блокировки. Кассеты на 4000 А имеют стандартно вертикальные клеммы заднего присоединения (не съемные).

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800 - 3200	3	MН32С32	405357
		4	MН42С32	405356
2	4000	3	MН32С40	405359
		4	MН42С40	405358

## Только выключатель

Воздушный выключатель, управляемый в ручную, автоматический (комплектуется электронным расцепителем М-Pro, см. стр. В15). Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ и контактные группы.



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Положение нейтрали	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800	3		MН32M08-A	405997
		4	Слева	MН4L2M08-A	405998
2	1000	4	Справа	MН4R2M08-A	406244
		3		MН32M10-A	405999
2	1250	4	Слева	MН4L2M10-A	406000
		4	Справа	MН4R2M10-A	406246
2	1600	3		MН32M12-A	406001
		4	Слева	MН4L2M12-A	406002
2	2000	4	Справа	MН4R2M12-A	406248
		3		MН32M16-A	406003
2	2500	4	Слева	MН4L2M16-A	406004
		4	Справа	MН4R2M16-A	406250
2	3200	3		MН32M20-A	406005
		4	Слева	MН4L2M20-A	406006
2	4000	4	Справа	MН4R2M20-A	406252
		3		MН32M25-A	406007
2		4	Слева	MН4L2M25-A	406008
		4	Справа	MН4R2M25-A	406254
2		3		MН32M32-A	406009
		4	Слева	MН4L2M32-A	406010
2		4	Справа	MН4R2M32-A	406256
		3		MН32M40-A	406011
2		4	Слева	MН4L2M40-A	406012
		4	Справа	MН4R2M40-A	406258

## Клемма заземления



Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
2	800 - 4000	3	EDF23P40	405665
		4	EDF24P40	405664

## Воздушный выключатель - тип С - 100 кА - Неавтоматический Типоразмер 3

Воздушный выключатель, управляемый в ручную, неавтоматический. Дополнительные контакты 4 НО и 6 НЗ.  
Выкатное исполнение: 5000 А: горизонтальное с задним присоединением / вертикальное - 6300 А: с задним присоединением.  
Стационарное исполнение: заднее горизонтальное присоединение.

### Выкатной и стационарный

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной		Стационарный	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
3	5000	3	MC33W50	406700	MC33F50	406703
3	6300	3	MC33W63	406702	-	-

## Воздушный выключатель - тип С - 100 кА - Автоматический Типоразмер 3 (Выбор электронного расцепителя стр. В.15)

Воздушный выключатель, управляемый в ручную, неавтоматический. Дополнительные контакты 5 НО и 3 НЗ.  
Выкатное исполнение: 5000 А: горизонтальное с задним присоединением / вертикальное - 6300 А: с задним присоединением.  
Стационарное исполнение: заднее горизонтальное присоединение.  
Автоматический выключатель стандартно комплектуется дополнительным контактом сигнализации срабатывания (НО).

### Выкатной и стационарный

Типоразмер	Номинал (А)	Число полюсов	Выкатной		Стационарный	
			Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
3	5 000	3	MC33W50 - A	406898	MC33F50 - A	406900
3	6300	3	MC33W63 - A	406899	-	-

## Электронные расцепители M-PRO Типоразмер 1, 2 и 3

### Электронные расцепители M-PRO



Тип	Номер по кат.	6-ти зн. №
M-PRO 17 Plus (Типоразмер 1 и 2), ТО и селективная защита от КЗ	MPRO17plusF1&2	405327
M-PRO 18 Plus (ЖК дисплей), ТО и селективная защита от КЗ	MPRO18 plusF1&2	405329
M-PRO 17 Plus (Типоразмер 3 M-PACT Plus), ТО и селективная защита от КЗ (без возврата)	MPRO17plusF3	406877
M-PRO 18 Plus (Типоразмер 3 M-PACT Plus), ТО и селективная защита от КЗ (без возврата)	MPRO18plusF3-Eng	406889
M-PRO 18 Plus (Типоразмер 3 M-PACT Plus), ТО и селективная защита от КЗ (без возврата)	MPRO18plusF3-FR	406890
M-PRO 18 Plus (Типоразмер 3 M-PACT Plus), ТО и селективная защита от КЗ (без возврата)	MPRO18plusF3-G	
Опция неограниченной защиты от утечек на землю для M-PRO 17 и 18 Plus	MPROPlusUEF	405331
Опция 100% защиты нейтрали для M-PRO 17 и 18 Plus	MPROPLUSNTL100	406910
Опция 50% защиты нейтрали для M-PRO 17 и 18 Plus	MPROPLUSNTL50	406911
3 фазы 3 провода опция Неограниченной защиты от утечек на землю для M-PRO 17 Plus и 18 Plus	MPROPLUSUEF3P3W	405535
M-PRO 30L	MPRO30L-ENG	406055
M-PRO 30L с Ограниченной защитой от утечек на землю (Английская версия)	MPRO30LR	406058
M-PRO 30L Французская версия	MPRO30L-FRF	405128
M-PRO 30L (Английская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO30L-ENGNR	406108
M-PRO 30L (Французская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO30L-FRFNR	406102
M-PRO 30H	MPRO30H-ENG	406056
M-PRO 30H с Ограниченной защитой от утечек на землю (Английская версия)	MPRO30HR	406057
M-PRO 30H Французская версия	MPRO30H-FRF	405129
M-PRO 30H (Английская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO30H-ENGNR	406109
M-PRO 30H (Французская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO30H-FRFNR	406103
M-PRO 40L Английская версия с поддержкой протокола MODBUS	MPRO40L-ENG	405530
M-PRO 40L Французская версия с поддержкой протокола MODBUS	MPRO40L-FRF	405130
M-PRO 40L (Английская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO40L-ENGNR	406110
M-PRO 40L (Французская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO40L-FRFNR	406104
M-PRO 40H Английская версия с поддержкой протокола MODBUS	MPRO40H-ENG	405534
M-PRO 40H Французская версия с поддержкой протокола MODBUS	MPRO40H-FRF	405131
M-PRO 40H (Английская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO40H-ENGNR	406111
M-PRO 40H (Французская версия) без кнопки автоматического/ручного возврата	MPRO40H-FRFNR	406105
Ограниченная защита от утечек на землю (M-PRO 30)	MPROREF	405537
Полная защита от утечек на землю (M-PRO 30)	MPROSEF	405538
M-PRO 30/40 без сигнала на отключение (только сигнализация) ПО	MPRONTSW	405540
Связь (протокол MODBUS)	MPROC0M	405545
Дополнительный источник питания	MPROAPU	405547
Контрольное устройство (для M-PRO 17 или 18 Plus) UK провод питания	MPROPTU17	405550
Контрольное устройство (для M-PRO 17 и 18 Plus) Euro провод питания	MPROPLUSTU-EURO	405222
Контрольное устройство (для M-PRO 30/40) Euro провод питания	MPROPTU-EURO	405223
Контрольное устройство (для M-PRO 30/40) UK провод питания	MPROPTU	405551
Дополнительный источник питания (для M-PRO 30/40)	MPROPPB	405552
Дополнительный контакт сигнализации срабатывания (1 x NO)	MPROMAC	405575
Дополнительный контакт сигнализации срабатывания (1 x NZ)	MPROMACNC	406777
Дополнительный модуль памяти PAMM для M-PRO 20	PAMM20	405297
Дополнительный модуль памяти PAMM для M-PRO 30 или M-PRO 40	PAMM30/40	405299
Инструкция по эксплуатации <sup>(1)</sup>		
Английский		406372
Испанский		406373
Немецкий		406374
Итальянский		406375
Португальский		406376
Голландский		406377
Польский		406378

(1) Инструкции по эксплуатации на английском языке входит в стандартный комплект упаковки.



## Типоразмер 1 и 2

### Электрические аксессуары

Опции для MPRO	Диапазон	Напряжение	Номер по кат.	6-ти зн. №	
	Независимый расцепитель (ST)	24/30 В	DC	ST30	405380
		48 В	DC	ST48	405382
		110/130 В	AC/DC	ST130	405386
		220/250 В	AC/DC	ST250	405388
		380/440 В	AC/DC	ST440	405389
	Моторный привод (MOP)	24/30 В	DC	MOP30	405440
		48 В	DC	MOP48	405442
		110/130 В	AC	MOP130A	405446
		110/130 В	DC	MOP130D	405917
		220/250 В	AC/DC	MOP250A	405448
	Включающая катушка (CC)	24/30 В	DC	CC30	405420
		48 В	DC	CC48	405422
		110/130 В	AC/DC	CC130	405426
		220/250 В	AC/DC	CC250	405428
	Реле минимального напряжения (UV)	24/30 В	DC	UV30	405400
		48 В	DC	UV48	405402
		110/130 В	AC	UV130A	405406
		110/130 В	DC	UV130D	405407
		220/250 В	AC	UV250	405408
		380/440 В	AC	UV440	405409
	Реле минимального напряжения с задержкой срабатывания (UVTD)	48 В	DC	UV TD48	406322
		110/130 В	AC	UVTD130	406326
	220/250 В	AC	UVTD250	405411	
	380/440 В	AC	UVTD440	405413	
Доп. контакт положения выкл.	Установленный	250 В	AC/DC	CSWFF	405580
	Отдельно	250 В	AC/DC	CSWL	405581
Доп. контакт сост. пружины ( x 1 Н0)				SCC	405450
Доп. контакт сост. пружины ( x 1 Н3)				2WPFC	405451
Контроль срабатывания (треб. нез. расц.)				TRIPCS	406112

Коды для заказа

A

B

C

X



## Типоразмер 3

## Электрические аксессуары

	Диапазон	Напряжение	Номер по кат.	6-ти зн. №	
	Независимый расцепитель (ST)	24 В	DC	F3ST24D	406707
		48 В	DC	F3ST48D	406708
		60 В	DC	F3ST60D	406709
		110 В	DC	F3ST110D	406710
		220 В	DC	F3ST220D	406712
		110 В	AC	F3ST110A	406714
	240 В	AC	F3ST240A	406717	
	Моторный привод (MOP)	24 В	DC	F3MOP24D	406750
		48 В	DC	F3MOP48D	406751
		60 В	DC	F3MOP60D	406752
		110 В	DC	F3MOP110D	406754
		220 В	DC	F3MOP220D	406757
		110 В	AC	F3MOP110A	406753
		230 В	AC	F3MOP230A	406756
		220 В	AC	F3MOP220A	406755
		240 В	AC	F3MOP240A	406758
	Включающая катушка (CC)	24 В	DC	F3CC24D	406723
		48 В	DC	F3CC48D	406724
		60 В	DC	F3CC60D	406725
		110 В	AC	F3CC110A	406726
		110 В	DC	F3CC110D	406727
		220 В	DC	F3CC220D	406729
		110..120 В	AC	F3CC120A	406730
		220..240 В	AC	F3CC240A	406731
	Реле минимального напряжения	24 В	DC	F3UV24D	406732
		48 В	DC	F3UV48D	406733
		60 В	DC	F3UV60D	406734
		110 В	AC/DC	F3UV110	406735
		220 В	AC/DC	F3UV220	406737
		230/240 В	AC	F3UV240A	406741
	Доп. контакт положения выключателя	1 доп. контакт	2НО,2НЗ	F3CSW22	406743
		2 доп. контакта	4НО,4НЗ	F3CSW44	406744
		3 доп. контакта	6НО,6НЗ	F3CSW66	406745
		4 доп. контакта	8НО,8НЗ	F3CSW88	406746
	Микровыключатель (на приводе)	"готов к включению" (M4)		F3MSRTC	406748
		"привод взведен" (M3)		F3MSDCS	406749

## Типоразмер 1, 2 и 3

Тип А: заказ 1 комплект блокировки и 1 кабель на автоматический выключатель.

Тип В: заказ 1 комплект блокировки и 2 кабель на автоматический выключатель.

Тип С: заказ 1 комплект блокировки и 2 кабель на автоматический выключатель.

Тип D: заказ 1 комплект блокировки и 1 кабель для вводного выключателя + 1 комплект блокировки для контрольного выключателя и 2 кабеля. Для конфигурации Типа D требуется 2 вводных выключателя и один контрольный выключатель..

### Механические аксессуары

Блокировка 2-х выключ.			Тип А - Блокировка 2-х выключателей		Тип В - Блокировка 1-го из 3-х выключателей	
Типоразмер	Исполнение	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	Выкатной	3	2WCI3PW	406342	B13WCI3PW	406350
		4	2WCI4PW	406343	B13WCI4PW	406351
	Стационарный	3	2WCI3PF	406340	B13WCI3PF	406348
		4	2WCI4PF	406341	B13WCI4PF	406349
2	Выкатной	3	2WCIF23PW	405459	B13WCIF23PW	405475
		4	2WCIF24PW	405461	B13WCIF24PW	405477
	Стационарный	3	2WCIF23PF	405463	B13WCIF23PF	405479
		4	2WCIF24PF	405465	B13WCIF24PF	405481
3	Выкатной	3	MICWDF33P	406760	блокировка для типоразмера 3 включает кабель 2,3 м	
	Стационарный	3	MICFXF33P	406762		

### Тип С - Блокировка 2-х из 3-х выключателей

Типоразмер	Исполнение	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	Выкатной	3	C23WCI3PW	406358
		4	C23WCI4PW	406359
	Стационарный	3	C23WCI3PF	406356
		4	C23WCI4PF	406357
2	Выкатной	3	C23WCIF23PW	405491
		4	C23WCIF24PW	405493
	Стационарный	3	C23WCIF23PF	405495
		4	C23WCIF24PF	405497

### Тип D - Блокировка 1-го из 3-х выключателей - Вводные выключатели

### Тип D - Блокировка 1-го из 3-х выключателей - Контрольный

Типоразмер	Исполнение	Число полюсов	Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	Выкатной	3	D13WCI3PW	406366	D13WCI3PWCON	406966
		4	D13WCI4PW	406367	D13WCI4PWCON	406967
	Стационарный	3	D13WCI3PF	406364	D13WCI3PFCON	406968
		4	D13WCI4PF	406365	D13WCI4PFCON	406969
2	Выкатной	3	D13WCIF23PW	405511	D13WCIF23PWCON	406970
		4	D13WCIF24PW	405513	D13WCIF24PWCON	406971
	Стационарный	3	D13WCIF23PF	405515	D13WCIF23PFCON	406972
		4	D13WCIF24PF	405517	D13WCIF24PFCON	406973

### Кабель для блокировки (для Типоразмера 1 и 2)

Длина	Номер по кат.	6-ти зн. № <sup>(1)</sup>
1.0 метр	100BCMCI	405531
1.6 метр	160BCMCI	405532
2.0 метр	200BCMCI	405533
2.5 метр	250BCMCI	405610
3.0 метр	300BCMCI	405611
3.5 метр	350BCMCI	405612
4.0 метр	400BCMCI	405613

(1) Код только для одного кабеля.

## Типоразмер 1, 2 и 3

## Устройства блокировки на замок

## Разное

Типо-размер	Устройство	Номер по кат.6-ти зн. №		Типо-размер	Устройство	Номер по кат.6-ти зн. №	
1, 2	Блокировка выключателя Castell (отдельно) <sup>(1)</sup>	CASLOK	405570	1, 2	Счетчик операций	MOC	405576
	Блокировка выключателя Fortress (отдельно) <sup>(1)</sup>	FORLOK	405569		Блокировка дверцы откр. слева	DILHS	405578
	Блокировка выключателя Profalux (отдельно) <sup>(1)</sup>	PROLOK	405572		Блокировка дверцы откр. слева	DIRHS	405579
	Блокировка кассеты Profalux (отдельно) <sup>(1)</sup>	PROCAS	405574		Блокировка вставки выкл. (установлен)	ACBMID	405605
	Блокировка выключателя Ronis (установлен) <sup>(2)</sup>	RONLKEY	406335		Mis-insertion device (отдельно)	ACBMIL	405505
	Блокировка выключателя Ronis (отдельно) <sup>(2)</sup>	RONWKEY	406338		Дверца IP54	IP54DOOR	405606
	Блокировка выключателя Ronis (отдельно) <sup>(1)</sup>	RONLOK	405571		Грузовая тележка	ACBLIFT	405607
	Блокировка кассеты Ronis (установлен) <sup>(2)</sup>	RONWKEYFF	406339		Ручка перемещения	MPRACKHAN	406393
	Блокировка кассеты Ronis (отдельно) <sup>(2)</sup>	RONCASLD	406336		Счетчик операций	F3MOC	406771
	Блокировка кассеты Ronis (отдельно) <sup>(1)</sup>	RONCASNK	406337				
	Блокировка кассеты Ronis (установлен) <sup>(1)</sup>	RONCAS	405573				
	Блокировка выключателя Castell (установлен) <sup>(1)</sup>	CASF3FF	406767				
	Блокировка выключателя Ronis (установлен) <sup>(2)</sup>	RONF3FF	406768				
	Блокировка выключателя Castell (отдельно) <sup>(1)</sup>	CASF3LD	406769				
Блокировка выключателя Ronis (отдельно) <sup>(2)</sup>	RONF3LD	406770					

(1) Без замка и ключа.

(2) С замком и ключем.

A

B

C

X

## Типоразмер 1, 2 и 3

### Запасные части




Нейтраль / Заземление (4-й)  
ТТ с набором для монтажа

Нейтраль (4-й) Катушка Роговского  
с набором для монтажа

Типоразмер	Номинал (А)	Трансформатор тока		Катушка Роговского (1)	
		Номер по кат.	6-ти зн. №	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	800	ELCT8001	405683	RCMK8001	405703
2		ELCT8002	405713	RCMK8002	405723
1	1000	ELCT10001	405684	RCMK10001	405704
2		ELCT10002	405714	RCMK10002	405724
1	1250	ELCT12501	405685	RCMK12501	405705
2		ELCT12502	405715	RCMK12502	405725
1	1600	ELCT16001	405686	RCMK16001	405706
2		ELCT16002	405716	RCMK16002	405726
1	2000	ELCT20001	405687	RCMK20001	405707
2		ELCT20002	405717	RCMK20002	405727
1	2500	ELCT25001	405688	RCMK25001	405708
2		ELCT25002	405718	RCMK25002	405728
2	3200	ELCT32002	405689	RCMK32002	405709
2	4000	ELCT40002	405690	RCMK40002	405710


Код заказа для запчастей соответствует одной штуке.

### Фиксированные и съемные дуговые контакты



Типоразмер	Номинал (А)	ACB Тип	Стационарный			Съемные		
			Кол-во на полюс	Номер по кат.	6-ти зн. №	Кол-во на полюс	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	800 - 1600	S	2	FACS116	405738	1	MACS116	405739
1	2000 - 2500	S	4	FAC125	405742	1	MAC125	405743
2	3200	S	6	FAC232	405744	1	MAC232	405745
2	4000	S	6	FAC240	405746	1	MAC240	405747
1	800 - 1600	N	3	FACN116	405740	1	MACN116	405741
1	2000 - 2500	N	4	FAC125	405742	1	MAC125	405743
2	3200	N	6	FAC232	405744	1	MAC232	405745
2	4000	N	6	FAC240	405746	1	MAC240	405747
2	800 - 3200	H	6	FAC232	405744	1	MAC232	405745
2	4000	H	6	FAC240	405746	1	MAC240	405747

### Групповые контакты



Типоразмер	Номинал (А)	ACB Тип	Кол-во на полюс	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	800 - 1250	S	2	CLCS116	405769
1	2000 - 2500	S	2	CLC125	405771
2	3200	S	2	CLC232	405772
2	4000	S	2	CLC240	405773
1	800 - 1600 (N) и 1600 (S)	N	2	CLCN116	405770
1	2000 - 2500	N	2	CLC125	405771
2	3200	N	2	CLC232	405772
2	4000	N	2	CLC240	405773
2	800 - 3200	H	2	CLC232	405772
2	4000	H	2	CLC240	405773
			2	UNIPLIER	405800

Плоскогубцы для групповых контактов


### Дугогасительная камера



Типоразмер	Номинал (А)	ACB Тип	Кол-во на полюс	Номер по кат.	6-ти зн. №
1	400 - 1600	S	1	ARC16	405787
1	<2500	S и N	1	ARC25	405790
2	3200	S и N	1	ARC32SN	405791
2	3200	H	1	ARC32H	405788
2	4000	S и N	1	ARC40SN	405792
2	4000	H	1	ARC40H	405789
3	5000 - 6300	C	4	F3ARC	406776

Только 1 шт.

### Главный и дуговой контакт



Типоразмер	Номинал (А)	Дуговой контакт			Главный контакт		
		Кол-во на полюс(2)	Номер по кат.	6-ти зн. №	Кол-во на полюс	Номер по кат.	6-ти зн. №
3	5000	1 набор	F3ACK	406772	1 набор	F3MCS50	406774
3	6300	1 набор	F3ACK	406772	1 набор	F3MCS63	406775

(1) Катушка Роговского поставляется вместе с кабелем - витая пара (длина 2 м).

(2) 1 набор включает в себя все запчасти, необходимые для одного полюса.